

ZHT-630-EUT- Z-Wave Plus HITTEMELDER, 10 JAAR LITHIUM BATTERIJ

Sensor type	THERMISTEK
Batterij type	10 jaar, niet vervangbare lithium batterij





- De nieuwste hittemelder van FireAngel is voorzien van een unieke Thermistek sensor, speciaal ontwikkeld voor het nauwkeurig meten van de temperatuur.
- Hittemelders met Thermistek technologie registreren continue de snelheid waarmee de temperatuur stijgt. Als de temperatuur sneller stijgt dan geprogrammeerd, is dat voor de hittemelder een indicatie om in alarm te gaan.
- De hittemelder is voorzien van een niet vervangbare 10 jaar Lithium batterij.
- Inclusief Z-Wave Plus™ 'Next Gen' module voor draadloos verbinden met domotica en Smart home systemen.
- Klasse A1 melder met vaste activeringstemperatuur van 56° C-64° C
- Centrale test-/pauzeknoppen vergrendelingsoptie.
- Z-Wave Plus gecertificeerde oplossingen zijn voorzien van een reeks uitgebreide functies en mogelijkheden.
- Z-Wave Plus installaties zijn eenvoudig en snel te installeren.



EN 300 220-2 V2.4.1
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-1 V1.9.2



Afmeting Hittemelder Afmeting Z-Wave Module	132mm (diameter) x 60mm (hoogte) 29x55x30 mm		
Specificatie	Hittemelder	Z-Wave module	
Technologie	Thermistek	Technologie	Z-Wave Plus (868.4 MHz)
Montage	Muur/vrijstaand	Montage	In de melder/ achterzijde
Bedrijfstemperatuurbereik	-10° C tot +40° C	Garantie	2 jaar, niet op de batterij.
Luchtvochtigheidsbereik	30% tot 90% zonder condensatie	Voeding /Batterij	3V DC vervangbare (CR2) lithium.
Bedrijfstemperatuurbereik -opslag	-20 C tot +60° C	Gewicht incl. /ex.verpakking	31g/24g
Luchtvochtigheidsbereik -opslag	30% tot 90% RV zonder condensatie	Gecertificeerd	CE en RF -Standaards
Kunststof materiaal	UL94 V0 brandvertragend		
Garantie	5 jaar. Alleen op de hittemelder.	EAN	0816317004224
Gecertificeerd	BS 5446-2:2003	Verpakt per	10 stuks
Voeding/batterij	3V DC niet vervangbare lithium batterij		

Voor de NM-CO-10X-INT koolmonoxidemelder en 230V AC rook-en hittemelders zijn Z-Wave modules los verkrijgbaar