



ZB-Module Zigbee RF 3.0 module

Batterij type	3VDC - CR2
---------------	------------

De gecertificeerde FireAngel Zigbee 3.0 ZB Module maakt rook-, hitte- en koolmonoxidemelders nog slimmer. Alarmmeldingen worden draadloos doorgegeven naar de controller van een Smart Home of Connected Home oplossing.

Voeg een Zigbee RF MODULE toe voor meer uitgebreide functies en diagnostische mogelijkheden* in een Smart Home netwerk. Modules zijn eenvoudig te plaatsen en snel toe te voegen aan het netwerk. FireAngel rook-, hitte- en koolmonoxidemelders blijven alarmeren bij levensgevaarlijke situaties in huis zoals brand, rook, en koolmonoxidevergiftiging. Ook als de batterij van de module leeg is of een controller niet is aangesloten op de netspanning. Bijvoorbeeld bij stroomstoring of kortsluiting. Module past oa: in de ST-630-INT, HT-630-EUT, NM-CO-10X, SM-F-1 EU, HM-F-1-EU

*afhankelijk van het fabrikaat/merk controller .



EN 300 328 V2.1.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1

Specificatie

Afmetingen	29x55x30 mm
Voeding/batterij	3VDC dmv. vervangbare CR2 Panasonic lithium batterij
Leds	Rode led- Network status
Technologie	Zigbee 3.0 2.4GHz & Over-the-air firmware upgrade
Installatie	In FireAngel rook-, hitte en koolmonoxidemelder
Verpakt per	10 stuks - inclusief batterij.
Garantie	2 jaar (niet op de batterij)
Gecertificeerd	CE & RF standards
Gewicht/incl. verpakking	24g / 31g
Reporting interval	Minimaal: 1 x 5 min - maximaal 1 x 12 uur
Netwerk rol	Zigbee End Device
EAN	0816317005078