



TorchLED Taschenlampe mit Notlichtfunktion



Technische Daten Leuchte

Stromversorgung: 4 Stk. AA 1.2V Akkuzellen
 Lichtstrom: 185 lm (2 LED weiss Volllicht)
 Schutzart: IP54
 Leuchtquelle: LED
 Bestückung: 2×weiss/2×rot/2×grün
 Gehäuse:
 – PA6-Gehäuse, mit Elastomer
 umspritzten Griffpartien (rutschfest)
 – freistehend
 – Gurthalterung/Haltebügel aus POM
 – schlagfest
 Temperaturbereich: –20° C bis +45° C
 Abmessung (B×H×T): 68×115.5×35 mm
 Gewicht: ca. 115 g ohne Zellen

Bei Stromausfall schaltet die TorchLED automatisch ein (Breitlicht Volllast, Brenndauer ca. 6 h).

Technische Daten Ladestation

Betriebsspannung: 100-240 VAC / 12-48 VDC
 Stromversorgung: 700 mA Ladestrom
 Schutzart: IP44
 Gehäuse:
 – ABS
 – Wand- oder Tischmontage möglich
 – Lampenrückhalterung
 Kontakte: Federstahl, vergoldet
 Ladedauer: bei 1'900 mAh Zellen max. 4 h
 Ladetemperaturbereich: 0° C bis +40° C
 Abmessung (B×H×T): 86.6×79.6×44 mm

Bedienelement




A B

A EIN / AUS
 Antippen: EIN / AUS mit Memoryfunktion

B Funktionswahl
 Breitlicht
 Strahllicht
 Breit- und Strahllicht
 Rot-Dauerlicht
 Rot Blinklicht
 Grün-Dauerlicht
 Drücken: Dimmen

- a) Breitlicht
- b) Strahllicht
- c) Rotlicht
- d) Grünlicht
- e) Akku Ladeanzeige



Lichtfunktionen mit 1'900 mAh Akku

Hauptfunktion	Funktionen	Betriebsdauer
Weisslicht je 1 LED	- Strahllicht Volllast	ca. 6 h
	- Strahllicht gedimmt	> 60 h
	- Breitlicht Volllast	ca. 6 h
	- Breitlicht gedimmt	> 60 h
Signallichter je 2 LED	- Volllast	> 30 h
	- gedimmt	> 60 h

Sortiment

860236*	TorchLED Taschenlampe Notlicht , rot, inkl. Handschlaufe
860239*	TorchLED Taschenlampe Notlicht , rot, inkl. Handschlaufe und Magnetstreifen

Zubehör / Ersatzteile

860276	TorchLED Ladestation, 100-240 VAC, inkl. 1.5 m Kabel mit Steckertrafo
860274	Akkuzelle-NiMH 1.2V / 1'900mAh HR6-AA
128785	Wandhalterung leer

*Für eine TorchLED Taschenlampe Notlicht wird 4×Art. 860274 benötigt.